

Arvesti väljastatavad registrid

Objekt	OBIS-kood
Kuupäev ja kellaaeg (Date and time)	0-0:1.0.0.255
Aktiivenergia import (+A) (Active energy import (+A))	1-0:1.8.0.255
Aktiivenergia eksport (-A) (Active energy export (-A))	1-0:2.8.0.255
Reaktiivenergia import (+R) (Reactive energy import (+R))	1-0:3.8.0.255
Reaktiivenergia eksport (-R) (Reactive energy export (-R))	1-0:4.8.0.255
Aktiivvõimsuse import (+P) (Active power import (+P))	1-0:1.7.0.255
Aktiivvõimsuse eksport (-P) (Active power export (-P))	1-0:2.7.0.255
Reaktiivvõimsuse import (+Q) (Reactive power import (+Q))	1-0:3.7.0.255
Reaktiivvõimsuse eksport (-Q) (Reactive power export (-Q))	1-0:4.7.0.255
Aktiivvõimsuse import L1 (+P) (Active power import L1 (+P))	1-0:21.7.0.255
Aktiivvõimsuse eksport L1 (-P) (Active power export L1 (-P))	1-0:22.7.0.255
Aktiivvõimsuse import L2 (+P) (Active power import L2 (+P))	1-0:41.7.0.255
Aktiivvõimsuse eksport L2 (-P) (Active power export L2 (-P))	1-0:42.7.0.255
Aktiivvõimsuse import L3 (+P) (Active power import L3 (+P))	1-0:61.7.0.255
Aktiivvõimsuse eksport L3 (-P) (Active power export L3 (-P))	1-0:62.7.0.255
Reaktiivvõimsuse import L1 (+Q) (Reactive power import L1 (+Q))	1-0:23.7.0.255
Reaktiivvõimsuse eksport L1 (-Q) (Reactive power export L1 (-Q))	1-0:24.7.0.255
Reaktiivvõimsuse import L2 (+Q) (Reactive power import L2 (+Q))	1-0:43.7.0.255
Reaktiivvõimsuse eksport L2 (-Q) (Reactive power export L2 (-Q))	1-0:44.7.0.255
Reaktiivvõimsuse import L3 (+Q) (Reactive power import L3 (+Q))	1-0:63.7.0.255
Reaktiivvõimsuse eksport L3 (-Q) (Reactive power export L3 (-Q))	1-0:64.7.0.255
Faasipinge L1 (Phase voltage L1)	1-0:32.7.0.255
Faasipinge L2 (Phase voltage L2)	1-0:52.7.0.255
Faasipinge L3 (Phase voltage L3)	1-0:72.7.0.255
Faasivool L1 (Phase current L1)	1-0:31.7.0.255
Faasivool L2 (Phase current L2)	1-0:51.7.0.255