

Võrgust salvestatud ja võrku tagastatud elektrienergia koguste saldeerimise tingimused

Kehtivad alates 01.01.2026

1. Võrgulepingu pool (edaspidi ostja) võib taotleda punktis 4 nimetatud tingimustele vastavas mõõtepunktis salvestusperioodi vältel võrgust energiasalvestusüksusesse (edaspidi salvesti) salvestatud ja salvestist võrku tagastatud elektrienergia koguste (edaspidi salvestatud elektrienergia) saldeerimist, esitades vastavasisulise taotluse võrguettevõtja vormil. Võrguettevõtja rakendab saldeerimist pärast saldeerimise tingimusi sisaldava võrgulepingu sõlmimist.

2. Ostjale võimaldatakse salvestatud elektrienergia koguste saldeerimist, kui võrguühenduse suhtes on võrgulepinguga kokku lepitud elektrienergia võrku andmine, võrgust võtmine ning salvesti kasutamine ja salvesti on ühendatud mõõtepunktiga, mis vastab ühele punktis 4 sätestatud tingimusele.

3. Saldeeritud elektrienergia kogused leitakse salvestusperioodil võrgust tarbitud ja võrku antud elektrienergia koguste vahena. Kogused tuvastatakse mõõtepunkti paigaldatud võrguettevõtja mõõteseadmega.

4. Salvestatud elektrienergia koguste saldeerimine on võimalik ühel järgnevatest olukordadest:

4.1 mõõtepunktis, kus asub salvesti, toimub üksnes elektrienergia salvestamine ja tarbimine;

4.2 mõõtepunktis, kus asub salvesti, puudub muu tarbimine kui salvesti või elektritootmiseadme omatarve ja salvesti netovõimsus on vähemalt 50 protsenti mõõtepunkti läbilaskevõime võrgust tarbimise suunal;

4.3 võrguühendusele on loodud täiendav mõõtepunkt ainult salvestile ja puudub muu elektrienergia tarbimine ja/või tootmine.

5. Ostja peab tagama oma elektripaigaldise vastavuse punktis 4 toodud tingimustele kogu saldeerimise kasutamise perioodi kestel. Võrguettevõtjal on õigus nõuda saldeerimise eelduseks olevate tingimuste täitmise tõendamist. Ostja peab võrguettevõtjale dokumendid esitama hiljemalt 30 päeva jooksul võrguettevõtja taotluse saamisest ning võrguettevõtja peab esitatud dokumentide sobivusest või mittesobivusest teavitama hiljemalt 14 päeva jooksul.

6. Salvestusperiood on kalendrikuu. Kui võrguleping kehtib kalendrikuust lühema perioodi, saldeerib võrguettevõtja kogused vastavalt võrgulepingu kehtivuse perioodile. Kui Ostja vahetab kalendrikuu sees elektrimüüjat ja vähemalt üks kalendrikuu jooksul teenust osutanud elektrimüüja on võrguarve esitaja, saldeerib võrguettevõtja kogused vastavalt elektrilepingu kehtivuse perioodile antud kalendrikuus.

7. Salvestatud elektrienergia koguste saldeerimist rakendatakse vastavatel tingimustel võrgulepingu sõlmimisega üksnes edastamistasu ja taastuenergia tasu esitamisel.

7.1 Elektrienergia koguste saldeerimist rakendatakse:

7.1.1 „Võrguteenuse hinnakiri 6 – 35 kV pingel“ kasutamisel hinnapaketi „Põhitariif kW“;

7.1.2 „Võrguteenuse hinnakiri 0,4 (0,23) kV pingel“ kasutamisel hinnapaketi „Partner 24 Pluss“.

7.2 Kui saldeerimise tulemusel on salvestusperioodil:

7.2.1 võrgust tarbitud elektrienergia kogus suurem kui võrku antud kogus, esitatakse edastamistasu saldeeritud koguse ja hinnapaketi kasutusel oleva päevahinna alusel;

7.2.2 võrgust tarbitud elektrienergia kogus väiksem kui võrku antud kogus, võrdub kilovatt-tunnipõhise tasu aluseks olev kogus nulliga.

7.3 Võrguühendusele rajatud täiendava mõõtepunkti suhtes ei sõlmita eraldiseisvat võrgulepingut, vaid selle kasutamine lepatakse kokku võrguühenduse suhtes sõlmitud võrgulepingus. Täiendavale mõõtepunktile rakendatakse lisaks hinnakirjas olevat kuutasu. Täiendava mõõtepunkti kasutamisel rakendatakse liitumispunkti kõikides mõõtepunktides sama hinnapaketti.

7.4 Hinnapaketi vahetamisel saldeerimine lõpetatakse.

8. Võrguettevõtjal on õigus saldeerimine lõpetada ja kuni 12 kuu ulatuses tagasiulatavalt saldeeritud kogused ümberarvestada ja esitatud arved korrigeerida, kui ostja ei ole kasutanud võrguühendust lepingus toodud tingimustel või ostja elektripaigaldis ei vasta ühele punktis 4 toodud tingimustele ja/või ostja ei ole võrguettevõtjale tõendanud punkti 5 kohaselt mõõtepunkti vastavust ühele punktis 4 toodud tingimusele. Mõõtepunkti vastavuse hilinenult tõendamisel rakendab võrguettevõtja saldeerimist alates mõõtepunkti vastavuses veendumisest ning tagasiulatavalt saldeerimist ei rakendata.